




### Mi PV 5612 030

#### Parafudr panosu 1 x Tip 2 AC parafudr

- Genişletme seti
- Mi PV 2XXX 131 AC toplama panosu ile kombinasyon için
- 3 kutuplu şebeke için (TN-S & TT)
- Klemensli
- 3 kutuplu, kutup başına 2 x 1,5-16 mm<sup>2</sup>
- Tip 2 AC parafudr  
 Maksimum deşarj akımı (8/20)  $I_{\text{toplam}}$ : 40 kA  
 AC koruma seviyesi: < 2,5kV  
 Arıza göstergesi seçeneği
- Rakor plakası: 2 x AKM 32
- duvar contası
- Alet aracılığıyla açılan kapak sistemi

Nominal gerilim

$U_n = 230 \text{ V a.c}$




### Mi PV 5613 030

#### Parafudr panosu 1 x Tip 2 AC parafudr

- Genişletme seti
- Mi PV 2XXX 131 jeneratör bağlantı kutusu ile kombinasyon için
- 5 kutuplu şebeke için (TN-S & TT)
- Klemensli
- 5 kutuplu, kutup başına 2 x 1,5-10 mm<sup>2</sup>
- Tip 2 AC parafudr  
 Maksimum deşarj akımı (8/20)  $I_{\text{toplam}}$ : 40 kA  
 AC koruma seviyesi: < 2,5kV  
 Arıza göstergesi seçeneği
- Rakor plakası: 2 x AKM 32
- duvar contası
- Alet aracılığıyla açılan kapak sistemi

Nominal gerilim

$U_n = 230/400 \text{ V a.c.}$






### Mi PV 5622 030

#### Parafudr panosu 1 x Tip 1 AC parafudr

- Genişletme seti
- Mi PV 2XXX 131 AC toplama panosu ile kombinasyon için
- 3 kutuplu şebeke için (TN-S & TT)
- Klemensli
- 3 kutuplu, kutup başına 2 x 1,5-16 mm<sup>2</sup>
- Tip 1 AC parafudr  
 Maksimum deşarj akımı (10/350) [L+N -> PE] I<sub>imp</sub>: 14 kA  
 AC koruma seviyesi: < 4 kV
- Rakor plakası: 2 x AKM 32
- Pano birleştirme seti
- Alet aracılığıyla açılan kapak sistemi

Nominal gerilim

U<sub>n</sub> = 230 V a.c



### Mi PV 5623 030

#### Parafudr panosu 1 x Tip 1 AC parafudr

- Genişletme seti
- Mi PV 2XXX 131 AC toplama panosu ile kombinasyon için
- 5 kutuplu şebeke için (TN-S & TT)
- Klemensli
- 5 kutuplu, kutup başına 2 x 1,5-16 mm<sup>2</sup>
- Tip 1 AC parafudr  
 Maksimum deşarj akımı (10/350) [L1+L2+L3+N -> PE] I<sub>imp</sub>: 100 kA  
 AC koruma seviyesi: < 4,5 kV  
 Arıza göstergesi seçeneği
- Rakor plakası: 2 x AKM 40
- Pano birleştirme seti
- Alet aracılığıyla açılan kapak sistemi

Nominal gerilim

U<sub>n</sub> = 230/400 V a.c.

